

## Baterijny czujnik dymu MINI ze zintegrowaną baterią

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DC-628 | Ean: 5902560329223



### OPIS PRODUKTU

Najmniejszy na świecie baterijny czujnik dymu, przeznaczony do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności dymu oraz wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, przycisk HUSH umożliwia wyciszenie sygnału dźwiękowego, sygnalizacja słabych baterii, łatwa instalacja, niezwykle wytrzymała konstrukcja, zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą BSI-KM514007. Koniec

żywołności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Wymiary: 45 × 42 mm (śr./wys.)

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Rodzaje wykrywanych zagrożeń:	dym
Sygnalizacja niskiego stanu baterii:	Tak
Rodzaj zasilania:	zintegrowane, dożywotnie zasilanie
Poziom głośności alarmu (dB):	≥85/3m
Przycisk TEST:	Tak
Wyciszenie alarmu:	Tak
Napięcie zasilania:	1 x 9V DC
Sygnalizacja awarii:	Nie
Sygnalizacja końca okresu eksploatacji:	Tak
Bateria w zestawie:	Tak
Żywotność sensora:	10 lat
Wymiary - szerokość:	45 mm
Wymiary - wysokość:	42 mm
Spełniane normy:	EN 14604:2005/AC1:2008
Inne cechy:	certyfiakat BSI
Typ czujnika:	fotoelektryczny

