

## Czujnik ruchu 220st. 1200W, IP44, 3 rodzaje montażu, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-262/B | Ean: 5900378654766

**ORNO**



### OPIS PRODUKTU

CZUCzujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200
Stopień ochrony (IP):	44
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	81,6 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	91,7 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	66.5 mm
Inne cechy:	wysokość montażu: 1,8–2,5m
Kąt widzenia:	220°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	12 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie

