

## Czujnik ruchu i obecności 360°, IP65, 1200W do sufitów podwieszanych

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-267 | Ean: 5908254812842

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Czujnik charakteryzuje się wysokim stopniem IP65, dzięki czemu może być montowany na zewnątrz.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200 W
Stopień ochrony (IP):	65
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Tak
Kolor:	biały
Montaż:	podtynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	87,3 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	76 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	76 mm
Temperatura pracy:	-20~+40
Inne cechy:	3 sensory
Kąt widzenia:	360°
Wymiary otworu montażowego:	61,5 mm
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø6 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



