

Czujnik ruchu do paska LED 120st., 12V, max LED 60W, funkcja przyciemniania

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-260 | Ean: 5900378653394

ORNO



OPIS PRODUKTU

Czujnik ruchu do paska LED 120st., 12V, max LED 60W, funkcja przyciemniania

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	60W LED
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	60 W
Napięcie zasilania:	12-24V
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	50 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	37 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	31 mm
Temperatura pracy:	-20~+40
Inne cechy:	regulacja stopnia przyciemnienia w zakresie 10% - 100%
Kąt widzenia:	120°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	10 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Nie
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	30 sek./120 sek./360 sek.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



