



Nazwa produktu: **Czujnik ruchu PIR wewnętrzny**

Model: **ES-209**

Indeks: **B21A826**

Kod EAN: **5905548271620**



Opis:

Czujnik ruchu i obecności "EURA" ES-209, ścienny, wewnętrzny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia wewnątrz budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. Pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu ok. 30 stopni i zasięgu detekcji 25m, sensor foto-optyczny. Możliwość podłączenia również innych urządzeń elektrycznych - ale o maks. mocy nie większej niż 2000W (obciążenie rezystancyjne) lub 1000VA (obciążenie indukcyjne).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	220 ~ 240V AC / 50Hz
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Maks. obciążenie rezystancyjne	2000 W
Maks. obciążenie indukcyjne	1000 VA
Kąt wykrywania ruchu	30° (25°C i wys. instal. 2.5m)
Zasięg wykrywania ruchu	25m (25°C i wys. instal. 2.5m)
Zalecana wysokość instalacji	2.5m nad podłogą, montaż naścienny
Zakres regulacji zwłoki czasowej	3s - 40min
Zakres regulacji progu światła	5-1000 lux
Czas nagrzewania	ok. 1min
Klasa bezpieczeństwa	klasa II
Stopień ochrony odbiornika:	IP20
Wymiary zewnętrzne (śr. x dł.)	85 x 123 (mm)
Masa netto	140 g