

Czujnik ruchu i obecności 360st. IP65, 2000W, zasięg max. 20m, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-259/B | Ean: 5900378653387

ORNO



OPIS PRODUKTU

Czujnik ruchu i obecności 360st. IP65, 2000W, zasięg max. 20m, czarny

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	2000
Stopień ochrony (IP):	65
Max. Obciążenie dla źródła LED:	500 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Tak
Kolor:	czarny
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	172,5 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	86,5 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	56 mm
Inne cechy:	Czujnik obecności
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø20 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



